




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	Güv. Rad. Yük Çıkış	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-kategorie
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
P _g [HP]											
0,06	0,28	199	0,01	4920	6200	0,5	EV063-E030-G56/4a	0,25	10,3	102	IE1
0,08	0,37	152	0,01	3660	6200	0,7					
	0,45	187	0,01	3060	6200	0,7					
	0,59	149	0,01	2340	6200	0,8					
	0,79	110	0,01	1740	6200	0,9					
	0,94	146	0,01	1450	6200	1,0					
	1,1	124	0,01	1218	6200	1,1					
	1,4	105	0,02	986	6200	1,3					
	1,6	97	0,02	841	6200	1,4					
	1,9	87	0,02	725	6200	1,5					
	2,2	78	0,02	609	6200	1,7					
	2,8	66	0,02	493	6200	1,9					
	3,3	60	0,02	420,5	6200	2,1					
	4,5	46	0,02	304,5	6200	2,7					
	0,28	214	0,01	4980	4800	0,3	EV050-E030-G56/4a	0,25	8	101	IE1
	0,37	152	0,01	3720	4800	0,3					
	0,46	162	0,01	3000	4800	0,3					
	0,60	139	0,01	2280	4800	0,5					
	0,79	111	0,01	1740	4800	0,5					
	0,94	100	0,01	1450	4800	0,5					
	1,1	88	0,01	1218	4800	0,6					
	1,4	105	0,02	986	4800	0,7					
	1,6	85	0,01	870	4800	0,9					
	1,9	77	0,02	725	4800	1,0					
	2,2	67	0,02	609	4800	1,1					
	2,8	72	0,02	493	4800	1,3					
	3,3	67	0,02	420,5	4800	1,4					
	3,8	60	0,02	362,5	4800	1,6					
	4,5	54	0,03	304,5	4800	1,7					
	5,5	46	0,03	246,5	4800	2,0					
	6,5	41	0,03	210,25	4800	2,2					
	7,9	37	0,03	174	4800	2,5					
	10	32	0,03	137,75	4800	2,8					
	0,37	141	0,01	3720	3400	0,2	EV040-E030-G56/4a	0,25	6,2	100	IE1
	0,46	154	0,01	3000	3400	0,2					
	0,54	153	0,01	2520	3400	0,2					
	0,71	149	0,01	1920	3400	0,2					
	0,86	134	0,01	1600	3400	0,2					
	1,0	118	0,01	1344	3400	0,3					
	1,3	99	0,01	1088	3400	0,3					
	1,4	106	0,02	960	3400	0,5					
	1,7	96	0,02	800	3400	0,5					
	2,0	84	0,02	672	3400	0,6					
	2,5	71	0,02	544	3400	0,7					
	2,9	65	0,02	480	3400	1,0					
	3,4	58	0,02	400	3400	1,1					
	4,1	51	0,02	336	3400	1,2					
	5,0	43	0,02	272	3400	1,4					
	5,9	40	0,02	232	3400	1,5					
	6,9	42	0,03	200	3400	1,7					
	8,2	37	0,03	168	3400	1,8					
	10	32	0,03	136	3400	2,1					
	12	29	0,04	116	3400	2,3					
	16	22	0,04	84	3400	2,8					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	Güv. Rad. Yük Çıkış	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,06 0,08	17	16	0,01	80	1830	0,7	EV030-G56/4a	0,25	3,9	68	IE1
	23	12	0,03	60	1830	0,8					
	27	11	0,03	50	1830	1,3					
	33	10	0,03	42	1830	1,6					
	40	8	0,03	34	1830	2,1					
	47	8	0,04	29	1830	2,3					
	55	7	0,04	25	1830	2,6					
	65	6	0,04	21	1743	2,8					
	81	5	0,04	17	1631	3,5					
	94	5	0,05	14,5	1551	3,9					
	130	4	0,05	10,5	1396	4,7					
	189	3	0,05	7,25	1241	6,5					
	261	2	0,05	5,25	1115	9,6					
0,09 0,12	1,1	185	0,02	1218	6200	0,7	EV063-E030-G56/4b	0,63	10,4	102	IE1
	1,4	156	0,02	986	6200	0,9					
	1,6	145	0,02	841	6200	0,9					
	1,9	130	0,03	725	6200	1,0					
	2,3	117	0,03	609	6200	1,1					
	2,8	99	0,03	493	6200	1,3					
	3,3	89	0,03	420,5	6200	1,4					
	4,5	68	0,03	304,5	6200	1,8					
	6,5	60	0,04	210,25	6200	2,4					
	2,3	100	0,02	609	4800	0,8	EV050-E030-G56/4b	0,63	8,1	101	IE1
	2,8	108	0,03	493	4800	0,9					
	3,3	101	0,03	420,5	4800	0,9					
	3,8	90	0,04	362,5	4800	1,0					
	4,5	81	0,04	304,5	4800	1,1					
	5,6	69	0,04	246,5	4800	1,3					
	6,5	62	0,04	210,25	4800	1,4					
	7,9	55	0,05	174	4800	1,7					
	10	48	0,05	137,75	4800	1,9					
	4,1	76	0,03	336	3400	0,8	EV040-E030-G56/4b	0,63	6,3	100	IE1
	5,1	64	0,03	272	3400	1,0					
	5,9	60	0,04	232	3400	1,0					
	6,9	62	0,04	200	3400	1,1					
	8,2	56	0,05	168	3400	1,2					
	10	48	0,05	136	3400	1,4					
	12	43	0,05	116	3400	1,5					
	16	33	0,06	84	3400	1,9					
	23	18	0,04	60	1830	0,5	EV030-G56/4b	0,63	4	68	IE1
	28	16	0,05	50	1830	0,9					
	33	14	0,05	42	1830	1,1					
	40	12	0,05	34	1830	1,4					
	47	11	0,06	29	1830	1,5					
	55	10	0,06	25	1784	1,7					
	65	9	0,06	21	1686	1,9					
	81	8	0,07	17	1580	2,3					
	95	7	0,07	14,5	1504	2,6					
	131	5	0,07	10,5	1356	3,2					
	190	4	0,08	7,25	1209	4,3					
	262	3	0,08	5,25	1087	6,4					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları


E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç Power	IE3 Çıkış Devri Output Speeds	IE3 Çıkış Momenti Output Torque	IE3 Çıkış Gücü Output Power	Çevrim Oranı Ratio	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış Per.O. Loads (Output)	IE3 Servis Faktörü Service Factors	Tipi Type Typ	Anma Akımı Rated Current	Ağırlık Weight	Ölçü Sayfası Dim. Page	Motor Verim Snf. Motor Eff. Class
Leistung P _g [kW] P _g [HP]	Abtriebswelle Drehzahlen n ₂ [r.p.m]	Abtriebswelle Drehmomente M ₂ [Nm]	Abtriebswelle Leistung P2 [kW]	Übersetzung i	Zul.Querkräfte (Abtrieb) F _{qam} [N]	Betriebsfaktor f _s		Nennstrom [A]	Gewicht ~ [kg]	Maß Seite	Motor Effizienz- klasse
0,12 0,16	0,76	182	0,02	1860	7400	1,0	EV080-E040-3E63M/4B	0,37	16,6	104	IE3
	0,94	336	0,03	1500	7400	0,8	EV080-E040-2E63M/4B	0,42		104	IE2
	1,1	306	0,04	1260	7400	0,9					
	1,5	137	0,02	930	7400	2,1					
	1,9	229	0,04	750	7400	1,6					
	2,2	208	0,05	630	7400	1,7					
	2,9	175	0,05	480	7400	2,0					
	3,7	143	0,06	375	7400	2,4					
	1,1	339	0,04	1260	7000	0,6	EV075-E040-3E63M/4B	0,37	15	103	IE3
	1,5	149	0,02	930	7000	1,5	EV075-E040-2E63M/4B	0,42			IE2
	1,9	197	0,04	750	7000	1,1					
	2,2	222	0,05	630	7000	1,3					
	2,9	186	0,06	480	7000	1,5					
	3,7	152	0,06	375	7000	1,8					
	4,5	131	0,06	315	7000	2,0					
	5,9	104	0,06	240	7000	2,5					
	7,8	81	0,07	180	7000	3,1					
	1,9	170	0,03	725	6200	0,8	EV063-E030-3E63M/4B	0,37	10,8	102	IE3
	2,3	152	0,04	609	6200	0,8	EV063-E030-2E63M/4B	0,42			IE2
	2,8	130	0,04	493	6200	1,0					
	3,3	116	0,04	420,5	6200	1,1					
	4,6	89	0,04	304,5	6200	1,4					
	6,7	78	0,05	210,25	6200	1,8					
	3,8	119	0,05	366	6200	0,8	EV063-NR01-3E63M/4B	0,37	15,6	108	IE3
	4,6	127	0,06	306	6200	0,9	EV063-NR01-2E63M/4B	0,42			IE2
	6,0	100	0,06	234	6200	1,2					
	8,1	74	0,06	174	6200	1,9					
	9,2	82	0,08	153	6200	1,6					
	12	65	0,08	117	6200	2,2					
	2,8	141	0,04	493	4800	0,7	EV050-E030-3E63M/4B	0,37	8,5	101	IE3
	3,3	131	0,05	420,5	4800	0,7	EV050-E030-2E63M/4B	0,42			IE2
	3,9	118	0,05	362,5	4800	0,8					
	4,6	106	0,05	304,5	4800	0,9					
	5,7	90	0,05	246,5	4800	1,0					
	6,7	80	0,06	210,25	4800	1,1					
	8,1	71	0,06	174	4800	1,2					
	10	63	0,07	137,75	4800	1,4					
	8,1	75	0,06	174	4800	1,0	EV050-NR01-3E63M/4B	0,37	13,3	107	IE3
	9,4	78	0,08	150	4800	1,0	EV050-NR01-2E63M/4B	0,42			IE2
	12	62	0,08	114	4800	1,3					
	16	48	0,08	87	4800	1,8					
	5,2	84	0,05	272	3400	0,7	EV040-E030-3E63M/4B	0,37	6,7	100	IE3
	6,1	78	0,05	232	3400	0,8	EV040-E030-2E63M/4B	0,42			IE2
	7,0	82	0,06	200	3400	0,8					
	8,4	73	0,06	168	3400	0,9					
	10	62	0,07	136	3400	1,0					
	12	56	0,07	116	3400	1,1					
	17	43	0,07	84	3400	1,4					

: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht ~	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,12	14	45	0,02	100	3400	0,7	EV040-3E63M/4B	0,37	5,6	72	IE3
0,16	18	35	0,03	80	3340	0,9	EV040-2E63M/4B	0,42			IE2
	23	28	0,04	62	3026	1,2					
	28	24	0,07	50	2734	1,5					
	33	22	0,08	42	2586	1,7					
	44	19	0,09	32	2375	2,0					
	56	15	0,09	25	2198	2,6					
	67	13	0,09	21	2084	3,0					
	88	10	0,10	16	1914	3,8					
	117	8	0,10	12	1746	5,4					
	134	7	0,10	10,5	1673	5,5					
	176	6	0,10	8,0	1531	7,2					
	28	21	0,06	50	1830	0,6	EV030-3E63M/4B	0,37	4,4	64	IE3
	33	19	0,07	42	1830	0,8	EV030-2E63M/4B	0,42			IE2
	41	16	0,07	34	1830	1,0					
	48	15	0,07	29	1830	1,1					
	56	13	0,08	25	1787	1,3					
	67	12	0,08	21	1689	1,4					
	83	10	0,09	17	1583	1,7					
	97	9	0,09	14,5	1507	1,9					
	134	7	0,10	10,5	1359	2,4					
	194	5	0,10	7,25	1212	3,2					
	268	4	0,11	5,25	1089	4,8					
0,18	1,5	202	0,03	930	7400	1,4	EV080-E040-3E63M/4C	0,52	17,1	104	IE3
0,25	1,9	343	0,07	750	7400	1,0	EV080-E040-2E63M/4C	0,56			IE2
	2,2	308	0,07	630	7400	1,1					
	2,9	262	0,08	480	7400	1,3					
	3,7	214	0,08	375	7400	1,6					
	4,5	185	0,09	315	7400	1,8					
	5,9	147	0,09	240	7400	2,2					
	7,8	130	0,11	180	7400	2,7					
	1,5	220	0,03	930	7000	1,0	EV075-E040-3E63M/4C	0,52	15	103	IE3
	1,9	296	0,06	750	7000	0,8	EV075-E040-2E63M/4C	0,56			IE2
	2,2	328	0,08	630	7000	0,8					
	2,9	279	0,09	480	7000	1,0					
	3,7	228	0,09	375	7000	1,2					
	4,5	197	0,09	315	7000	1,3					
	5,9	157	0,10	240	7000	1,6					
	7,8	121	0,10	180	7000	2,0					
	3,8	226	0,09	372,5	7000	0,8	EV075-NR11-3E63M/4C	0,52	16	109	IE3
	4,7	197	0,10	298	7000	1,0	EV075-NR11-2E63M/4C	0,56			IE2
	6,3	159	0,10	223,5	7000	1,4					
	7,5	148	0,12	186,25	7000	1,6					
	9,4	125	0,12	149	7000	1,9					
	12,6	99	0,13	111,75	7000	2,6					
	4,6	134	0,06	304,5	6200	0,9	EV063-E030-3E63M/4C	0,52	11,3	102	IE3
	6,7	118	0,08	210,25	6200	1,2	EV063-E030-2E63M/4C	0,56			IE2
	6,0	150	0,09	234	6200	0,8	EV063-NR01-3E63M/4C	0,52	16,1	108	IE3
							EV063-NR01-2E63M/4C	0,56			IE2

: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç Power Leistung P _g [kW] P _g [HP]	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n ₂ [r.p.m]	Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente M ₂ [Nm]	Çıkış Gücü Output Power Abtriebswelle Leistung P ₂ [kW]	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Güv. Rad. Yük Çıkış Per.O. Loads (Output) Zul.Querkräfte (Abtrieb) F _{qam} [N]	Servis Faktörü Service Factors Betriebsfaktor f _s	Tipi Type Typ	Anma Akımı Rated Current Nennstrom [A]	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim. Page Maß Seite	* Motor Verim Snf. Motor Eff. Class Motor Effizienz-klasse
0,18 0,25	8,1	112	0,09	174	6200	1,2	EV063-NR01-3E63M/4C	0,52	16,1	108	IE3
	9,2	124	0,12	153	6200	1,0	EV063-NR01-2E63M/4C	0,56			IE2
	12	98	0,12	117	6200	1,4					
	9,3	79	0,08	100	6200	0,9	E063-3E71M/6C	0,55	13,5	80	IE3
	11	75	0,09	82	6200	1,3	E063-2E71M/6B	0,60	12,7		IE2
	15	60	0,10	61	6200	1,9					
	18	58	0,11	51	6200	1,9					
	24	46	0,11	39	5936	2,7					
	8,1	107	0,09	174	4800	0,8	EV050-E030-3E63M/4C	0,52	10,7	101	IE3
	10	94	0,10	137,75	4800	0,9	EV050-E030-2E63M/4C	0,56			IE2
	12	93	0,12	114	4800	0,8	EV050-NR01-3E63M/4C	0,52	13,8	107	IE3
	16	73	0,12	87	4800	1,2	EV050-NR01-2E63M/4C	0,56			IE2
	11	78	0,09	83	4800	0,7	EV050-3E71M/6C	0,55	11,2	76	IE3
	15	59	0,09	62	4778	1,0	EV050-2E71M/6B	0,60	10,4		IE2
	19	54	0,10	50	4467	1,2					
	24	43	0,11	38	4092	1,6					
	32	35	0,12	29	3755	2,1					
	37	34	0,13	25	3591	2,2					
	49	27	0,14	19	3290	2,6					
	14	61	0,09	100	4800	0,8	EV050-3E63M/4C	0,52	7,8	76	IE3
	17	55	0,10	83	4723	0,9	EV050-2E63M/4C	0,56			IE2
	23	45	0,11	62	4297	1,3					
	28	38	0,11	50	4028	1,6					
	37	31	0,12	38	3685	2,1					
48	25	0,13	29	3376	2,8						
56	23	0,14	25	3236	3,0						
12	84	0,11	116	3400	0,7	EV040-E030-3E63M/4C	0,52	7,2	100	IE3	
17	64	0,11	84	3400	0,9	EV040-E030-2E63M/4C	0,56			IE2	
19	52	0,10	50	2856	0,7	EV040-3E71M/6C	0,55	9,4	72	IE3	
22	47	0,11	42	2703	0,8	EV040-2E71M/6B	0,60	8,6		IE2	
29	40	0,12	32	2491	1,0						
37	33	0,13	25	2315	1,3						
44	29	0,13	21	2203	1,4						
58	23	0,14	16	2030	1,9						
78	18	0,14	12	1863	2,7						
89	16	0,15	10,5	1786	2,7						
18	53	0,10	80	3270	0,6	EV040-3E63M/4C	0,52	6,5	72	IE3	
23	42	0,10	62	2945	0,8	EV040-2E63M/4C	0,56			IE2	
28	36	0,11	50	2610	1,0						
33	33	0,11	42	2477	1,1						
44	28	0,13	32	2278	1,3						
56	23	0,13	25	2114	1,7						

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.*
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,18	67	20	0,14	21	2010	1,9	EV040-3E63M/4C	0,52	6,5	72	IE3
0,25	88	16	0,14	16	1853	2,6	EV040-2E63M/4C	0,56			IE2
	117	12	0,15	12	1694	3,5					
	134	11	0,15	10,5	1625	3,6					
	176	9	0,16	8,0	1488	4,7					
	41	24	0,10	34	1762	0,7	EV030-3E63M/4C	0,52	4	64	IE3
	48	22	0,11	29	1688	0,8	EV030-2E63M/4C	0,56			IE2
	56	20	0,12	25	1610	0,9					
	67	18	0,12	21	1525	0,9					
	83	15	0,13	17	1440	1,1					
	97	14	0,14	14,5	1378	1,3					
	134	10	0,15	10,5	1249	1,5					
	194	8	0,15	7,25	1125	2,1					
	268	6	0,16	5,25	1013	3,0					
0,25	1,0	742	0,07	1640	13000	1,1	EV125-E063-3E71M/4C	0,67	75,4	106	IE3
0,34	1,2	682	0,09	1189	13000	1,7	EV125-E063-2E71M/4B	0,71	74,5		IE2
	1,6	553	0,09	884,5	13000	2,1					
	1,9	513	0,10	739,5	13000	2,2					
	2,5	410	0,11	565,5	13000	2,8					
	1,2	590	0,07	1240	8200	0,7	EV100-E050-3E71M/4C	0,67	42,6	105	IE3
	1,5	562	0,09	930	8200	1,1	EV100-E050-2E71M/4B	0,71	41,7		IE2
	1,9	489	0,10	750	8200	1,3					
	2,5	400	0,11	570	8200	1,6					
	3,3	324	0,11	435	8200	1,9					
	3,8	299	0,12	375	8200	2,0					
	5,0	239	0,13	285	8200	2,5					
	3,1	322	0,10	469,35	8200	1,0	EV100-NR11-3E71M/4C	0,67	48,5	111	IE3
	3,7	335	0,13	387,4	8200	1,2	EV100-NR11-2E71M/4B	0,71	47,6		IE2
	4,8	267	0,13	298	8200	1,7					
	6,4	220	0,15	223,5	8200	2,5					
	7,4	219	0,17	193,7	8200	2,2					
	9,6	172	0,17	149	8200	3,1					
	1,9	474	0,09	750	7400	0,8	EV080-E040-3E71M/4C	0,67	20,2	104	IE3
	2,3	425	0,10	630	7400	0,9	EV080-E040-2E71M/4B	0,71	19,3		IE2
	3,0	361	0,11	480	7400	1,0					
	3,8	294	0,12	375	7400	1,2					
	4,6	251	0,12	315	7400	1,4					
	6,0	201	0,13	240	7400	1,7					
	8,0	176	0,15	180	7400	2,1					
	4,8	261	0,13	298	7400	1,0	EV080-NR11-3E71M/4C	0,67	23,8	110	IE3
	6,4	202	0,14	223,5	7400	1,5	EV080-NR11-2E71M/4B	0,71	22,9		IE2
	7,3	220	0,17	197,43	7400	1,3					
	9,6	167	0,17	149	7400	1,9					
	13	129	0,17	111,75	7400	2,7					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.*
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW] P _g [HP]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,25 0,34	3	384	0,12	480	7000	0,7	EV075-040-3E71M/4C	0,67	19,9	103	IE3
	4	313	0,13	375	7000	0,9	EV075-040-2E71M/4B	0,71	19,0		IE2
	5	268	0,13	315	7000	1,0					
	6	214	0,13	240	7000	1,2					
	8	166	0,14	180	7000	1,5					
	9	149	0,14	158	7000	1,7					
	12	130	0,16	120	7000	2,1					
	18	93	0,18	80	7000	2,9					
	5	267	0,13	298	7000	0,8	EV075-NR11-3E71M/4C	0,67	20,9	109	IE3
	6	217	0,15	223,5	7000	1,1	EV075-NR11-2E71M/4B	0,71	20,0		IE2
	8	201	0,16	186,25	7000	1,2					
	10	170	0,17	149	7000	1,5					
	13	135	0,18	111,75	7000	2,0					
	8,2	152	0,13	174	6200	0,9	EV063-NR01-3E71M/4C	0,67	19,2	108	IE3
	9,4	168	0,17	153	6200	0,8	EV063-NR01-2E71M/4B	0,71	18,3		IE2
	12	133	0,17	117	6200	1,1					
	9,3	109	0,11	100	6200	0,7	EV063-3E71M/6D	0,77	14,5	80	IE3
	11	104	0,12	82	6200	1,0	EV063-2E71M/6C	0,78	13,6		IE2
	15	84	0,13	61	6200	1,5					
	18	80	0,15	51	6200	1,5					
	24	64	0,16	39	5779	2,1					
	32	51	0,17	29	5249	3,1					
	36	49	0,19	25,5	5055	2,7					
	14	80	0,12	100	6200	1,0	EV063-3E71M/4C	0,67	13,2	80	IE3
	18	75	0,14	82	6200	1,4	EV063-2E71M/4B	0,71	12,3		IE2
	24	61	0,15	61	5862	2,0					
	28	56	0,17	51	5544	2,0					
	37	45	0,17	39	5092	2,8					
	15	82	0,13	62	4569	0,8	EV050-3E71M/6D	0,77	9,8	76	IE3
	19	74	0,14	50	4279	0,9	EV050-2E71M/6C	0,78	8,9		IE2
	24	60	0,15	38	3927	1,2					
	32	49	0,16	29	3610	1,7					
	37	47	0,18	25	3460	1,7					
	49	37	0,19	19	3175	2,1					
	64	29	0,20	14,5	2923	2,9					
	23	59	0,14	62	4058	1,0	EV050-3E71M/4C	0,67	9,9	76	IE3
	29	52	0,16	50	3817	1,2	EV050-2E71M/4B	0,71	9,0		IE2
	38	42	0,17	38	3495	1,6					
	49	34	0,18	29	3206	2,1					
	57	32	0,19	25	3083	2,2					
	76	25	0,20	19	2824	2,7					
	22	66	0,15	42	2502	0,7	EV040-3E71M/6D	0,77	10,5	72	IE3
	29	56	0,17	32	2316	0,8	EV040-2E71M/6C	0,78	9,6		IE2
	37	46	0,18	25	2162	1,0					
	44	40	0,19	21	2065	1,2					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.*
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,25	58	32	0,20	16	1912	1,5	EV040-3E71M/6D	0,77	10,5	72	IE3
0,34	78	25	0,20	12	1763	2,1	EV040-2E71M/6C	0,78	9,6		IE2
	89	22	0,21	10,5	1692	2,1					
	116	18	0,22	8,0	1553	2,8					
	23	57	0,14	62	2778	0,6	EV040-3E71M/4C	0,67	9,2	72	IE3
	29	50	0,15	50	2411	0,8	EV040-2E71M/4B	0,71	8,3		IE2
	34	48	0,17	42	2295	0,8					
	45	38	0,18	32	2118	1,0					
	57	31	0,19	25	1972	1,3					
	68	27	0,19	21	1884	1,5					
	90	21	0,20	16	1741	1,9					
	120	17	0,21	12	1595	2,7					
	137	15	0,21	10,5	1533	2,7					
	179	12	0,22	8,0	1406	3,6					
0,37	1,2	1009	0,13	1189	13000	1,2	EV125-E063-3E71M/4D	0,97	76,2	106	IE3
0,50	1,6	819	0,14	884,5	13000	1,4	EV125-E063-2E71M/4C	1,00	75,4		IE2
	1,9	759	0,15	739,5	13000	1,5					
	2,5	607	0,16	565,5	13000	1,9					
	3,4	474	0,17	420,5	13000	2,3					
	3,9	443	0,18	369,75	13000	2,5					
	5,1	411	0,22	282,75	13000	3,0					
	1,5	831	0,13	930	8200	0,8	EV100-E050-3E71M/4D	0,97	43,4	105	IE3
	1,9	724	0,15	750	8200	0,9	EV100-E050-2E71M/4C	1,00	42,6		IE2
	2,5	592	0,16	570	8200	1,1					
	3,3	479	0,17	435	8200	1,3					
	3,8	442	0,18	375	8200	1,4					
	5,0	353	0,19	285	8200	1,7					
	6,6	313	0,22	217,5	8200	2,1					
	8,0	263	0,22	180	8200	2,4					
	3,1	474	0,15	469,35	8200	0,7	EV100-NR11-3E71M/4D	0,97	49,3	111	IE3
	3,7	496	0,19	387,4	8200	0,8	EV100-NR11-2E71M/4C	1,00	48,5		IE2
	4,8	396	0,20	298	8200	1,1					
	6,4	325	0,22	223,5	8200	1,7					
	7,4	324	0,25	193,7	8200	1,5					
	10	253	0,26	149	8200	2,1					
	8,7	216	0,20	107	8200	0,9	EV100-3E80M/6B	1,03	41,5	92	IE3
	11	184	0,22	82	8200	1,8	EV100-2E80M/6A	1,08	40,8		IE2
	15	148	0,23	63	8200	3,4					
	3,8	435	0,17	375	7400	0,8	EV080-E040-3E71M/4D	0,97	21,0	104	IE3
	4,6	372	0,18	315	7400	0,9	EV080-E040-2E71M/4C	1,00	20,2		IE2
	6,0	298	0,19	240	7400	1,1					
	8,0	260	0,22	180	7400	1,4					
	6,4	298	0,20	223,5	7400	1,0	EV080-NR11-3E71M/4D	0,97	28,6	110	IE3
	7,3	326	0,25	197,43	7400	0,8	EV080-NR11-2E71M/4C	1,00	27,8		IE2
	9,6	248	0,25	149	7400	1,3					
	13	190	0,26	111,75	7400	1,8					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul. Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht ~	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,37	11	167	0,20	82	7400	0,9	EV080-3E80M/6B	1,03	28,6	88	IE3
0,50	15	137	0,22	62	7400	1,8	EV080-2E80M/6A	1,08	27,9		IE2
	18	129	0,24	53	7400	1,9					
	23	104	0,25	40	7395	2,9					
	5	396	0,19	315	7000	0,7	EV075-E040-3E71M/4D	0,97	19,7	103	IE3
	6	317	0,20	240	7000	0,8	EV075-E040-2E71M/4C	1,00	18,9		IE2
	8	245	0,20	180	7000	1,0					
	8	298	0,24	186,25	7000	0,8	EV075-NR11-3E71M/4D	0,97	20,7	109	IE3
	10	251	0,25	149	7000	1,0	EV075-NR11-2E71M/4C	1,00	19,9		IE2
	13	199	0,27	111,75	7000	1,3					
	9	180	0,18	100	7000	0,9	EV075-3E80M/6B	1,03	21,7	84	IE3
	12	163	0,20	80	7000	1,2	EV075-2E80M/6A	1,08	21,0		IE2
	16	129	0,21	60	7000	1,6					
	19	120	0,23	50	7000	1,9					
	23	102	0,25	40	7000	2,3					
	31	80	0,26	30	7000	3,1					
	37	71	0,28	25	7000	3,3					
	11	153	0,18	82	6200	0,7	EV063-3E80M/6B	1,03	16,2	80	IE3
	15	124	0,20	61	6200	1,0	EV063-2E80M/6A	1,08	15,5		IE2
	18	119	0,23	51	5970	1,0					
	24	95	0,24	39	5510	1,4					
	32	75	0,25	29	5012	2,1					
	36	72	0,27	25,5	4841	1,8					
	48	59	0,29	19,5	4447	2,4					
	64	45	0,30	14,5	4065	3,6					
	14	119	0,18	100	6200	0,7	EV063-3E71M/4D	0,97	14,0	80	IE3
	18	110	0,20	82	6180	0,9	EV063-2E71M/4C	1,00	13,2		IE2
	24	90	0,22	61	5618	1,3					
	28	83	0,24	51	5325	1,3					
	37	67	0,26	39	4903	1,9					
	49	52	0,27	29	4464	2,7					
	56	49	0,29	25,5	4316	2,4					
	74	40	0,31	19,5	3958	3,1					
	24	89	0,23	38	3644	0,8	EV050-3E80M/6B	1,03	13,9	76	IE3
	32	72	0,24	29	3361	1,1	EV050-2E80M/6A	1,08	13,2		IE2
	37	69	0,27	25	3235	1,2					
	49	55	0,28	19	2979	1,4					
	64	43	0,29	14,5	2754	1,9					
	78	37	0,30	12	2609	2,2					
	98	31	0,31	9,5	2434	2,4					
	128	24	0,32	7,25	2248	3,3					
	23	88	0,21	62	3796	0,7	EV050-3E71M/4D	0,97	11,7	76	IE3
	29	77	0,23	50	3592	0,8	EV050-2E71M/4C	1,00	10,9		IE2
	38	63	0,25	38	3296	1,1					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Sınıfı*
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per. O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul. Querkraft (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW] P _g [HP]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,37 0,50	49	51	0,26	29	3030	1,5	EV050-3E71M/4D	0,97	11,7	76	IE3
	57	47	0,28	25	2931	1,5	EV050-2E71M/4C	1,00	10,9		IE2
	76	37	0,30	19	2691	1,8					
	99	29	0,30	14,5	2482	2,5					
	120	25	0,31	12	2348	2,8					
	151	20	0,32	9,5	2189	3,1					
	198	16	0,33	7,25	2016	4,2					
	57	46	0,28	25	1793	0,9	EV040-3E71M/4D	0,97	10,0	72	IE3
	68	40	0,28	21	1727	1,0	EV040-2E71M/4C	1,00	9,2		IE2
	90	32	0,30	16	1607	1,3					
	120	25	0,31	12	1480	1,8					
	137	22	0,31	10,5	1426	1,8					
	179	17	0,32	8,0	1310	2,4					
0,55 0,75	1,2	1514	0,19	1189	13000	0,8	EV125-E063-3E80M/4C	1,34	78,0	106	IE3
	1,6	1204	0,21	884,5	13000	1,0	EV125-E063-2E80M/4B	1,45	77,2		IE2
	2,0	1133	0,23	739,5	13000	1,0					
	2,6	893	0,24	565,5	13000	1,3					
	3,4	698	0,25	420,5	13000	1,6					
	3,9	652	0,27	369,75	13000	1,7					
	5,1	603	0,32	282,75	13000	2,0					
	6,9	459	0,33	210,25	13000	2,6					
	7,8	414	0,34	184,88	13000	2,8					
	4,8	544	0,28	299,46	13000	1,4	EV125-NR21-3E80M/4C	1,34	90,8	112	IE3
	5,8	551	0,33	251,16	13000	1,4	EV125-NR21-2E80M/4B	1,45	90,0		IE2
	7,5	434	0,34	193,2	13000	2,0					
	10	322	0,35	140,07	13000	3,2					
	12	335	0,41	125,58	13000	2,6					
	3,3	705	0,25	435	8200	0,9	EV100-E050-3E80M/4C	1,34	46,4	105	IE3
	3,9	656	0,27	375	8200	0,9	EV100-E050-2E80M/4B	1,45	45,6		IE2
	5,1	520	0,28	285	8200	1,1					
	6,7	460	0,32	217,5	8200	1,4					
	8,1	386	0,33	180	8200	1,6					
	4,9	583	0,30	298	8200	0,8	EV100-NR11-3E80M/4C	1,34	52,3	111	IE3
	6,5	478	0,33	223,5	8200	1,2	EV100-NR11-2E80M/4B	1,45	51,5		IE2
	7,5	477	0,37	193,7	8200	1,0					
	10	372	0,38	149	8200	1,4					
	8,7	320	0,29	107	8200	0,6	EV100-3E80M/6C	1,47	42,4	92	IE3
	11	272	0,32	82	8200	1,2	EV100-2E80M/6B	1,50	41,7		IE2
	15	219	0,34	63	8200	2,3					
	18	195	0,37	52	8200	2,4					
	23	159	0,39	40	8200	3,3					
	14	231	0,33	107	8200	0,9	EV100-3E80M/4C	1,34	42,3	92	IE3
	18	191	0,35	82	8200	1,7	EV100-2E80M/4B	1,45	41,5		IE2
	23	149	0,36	63	8200	3,0					
	28	133	0,39	52	8200	3,1					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.*
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW] P _g [HP]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,55 0,75	15	203	0,32	62	7400	1,2	EV080-3E80M/6C	1,47	21,7	88	IE3
	18	193	0,36	53	7400	1,3	EV080-2E80M/6B	1,50	21,0		IE2
	23	153	0,38	40	7078	1,9					
	31	121	0,39	30	6471	2,7					
	35	113	0,42	26,5	6268	2,4					
	47	89	0,43	20	5747	3,4					
	18	178	0,33	82	7400	0,9	EV080-3E80M/4C	1,34	21,6	88	IE3
	23	142	0,35	62	7169	1,7	EV080-2E80M/4B	1,45	20,8		IE2
	27	133	0,38	53	6859	1,7					
	36	106	0,40	40	6279	2,5					
	16	191	0,31	60	7000	1,1	EV075-3E80M/6C	1,47	21,2	84	IE3
	19	178	0,35	50	7000	1,3	EV075-2E80M/6B	1,50	20,5		IE2
	23	151	0,37	40	7000	1,5					
	31	119	0,39	30	7000	2,1					
	37	105	0,41	25	7000	2,2					
	47	88	0,43	20	7000	2,7					
	62	70	0,45	15	6895	3,5					
	15	198	0,30	100	7000	0,9	EV075-3E80M/4C	1,34	22,0	84	IE3
	18	173	0,33	80	7000	1,1	EV075-2E80M/4B	1,45	21,2		IE2
	24	134	0,34	60	7000	1,5					
	29	123	0,37	50	7000	1,6					
	36	104	0,40	40	7000	2,0					
	48	81	0,41	30	7000	2,7					
	58	71	0,43	25	7000	2,9					
	15	183	0,29	61	5815	0,7	EV063-3E80M/6C	1,47	17,1	80	IE3
	18	178	0,34	51	5476	0,7	EV063-2E80M/6B	1,50	16,4		IE2
	24	142	0,36	39	5085	1,0					
	32	111	0,37	29	4652	1,4					
	37	106	0,41	25,5	4515	1,2					
	48	87	0,44	19,5	4158	1,6					
	64	66	0,45	14,5	3821	2,4					
	73	61	0,46	12,75	3670	2,1					
	96	47	0,47	9,75	3406	2,9					
	24	132	0,33	61	5243	0,9	EV063-3E80M/4C	1,34	17,0	80	IE3
	28	124	0,37	51	4973	0,9	EV063-2E80M/4B	1,45	16,2		IE2
	37	98	0,38	39	4610	1,3					
	50	76	0,40	29	4209	1,9					
	57	71	0,43	25,5	4089	1,6					
	74	59	0,46	19,5	3757	2,1					
	100	45	0,47	14,5	3441	3,1					
	32	108	0,36	29	2971	0,8	EV050-3E80M/6C	1,47	14,8	76	IE3
	37	102	0,40	25	2896	0,8	EV050-2E80M/6B	1,50	14,1		IE2
	49	81	0,42	19	2682	1,0					
	64	64	0,43	14,5	2498	1,3					
	78	54	0,44	12	2380	1,5					
	98	45	0,46	9,5	2231	1,6					
	129	35	0,47	7,25	2075	2,2					

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per. O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul. Querkkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,55 0,75	38 50 58 76 100 121 153 200	94 75 69 55 43 36 30 23	0,37 0,39 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49	38 29 25 19 14,5 12 9,5 7,25	2981 2763 2692 2486 2306 2192 2050 1898	0,7 1,0 1,0 1,2 1,7 1,9 2,1 2,9	EV050-3E80M/4C EV050-2E80M/4B	1,34 1,45	14,7 13,9	76	IE3 IE2
0,75 1,0	2,6 3,4 3,9 5,1 6,9 7,8	1218 952 889 822 625 564	0,33 0,34 0,37 0,44 0,45 0,46	565,5 420,5 369,75 282,75 210,25 184,88	13000 13000 13000 13000 13000 13000	0,9 1,2 1,2 1,5 1,9 2,1	EV125-E063-3E80M/4D	1,77	80,3	106	IE3
	4,8 5,8 7,5 10 12	742 751 592 440 457	0,38 0,45 0,47 0,48 0,55	299,46 251,16 193,2 140,07 125,58	13000 13000 13000 13000 13000	1,0 1,0 1,5 2,3 1,9	EV125-NR21-3E80M/4D	1,77	91,9	112	IE3
	8,8 11 15 18	479 393 307 287	0,44 0,47 0,49 0,55	107 83 62 52	13000 13000 13000 13000	0,9 1,7 3,1 2,9	EV125-3E90S/6B	1,96	77,1	96	IE3
	5,1 6,7 8,1	709 627 527	0,38 0,44 0,44	285 217,5 180	8200 8200 8200	0,8 1,0 1,2	EV100-E050-3E80M/4D	1,77	47,5	105	IE3
	7,5 10	651 508	0,51 0,52	193,7 149	8200 8200	0,7 1,0	EV100-NR11-3E80M/4D	1,77	53,4	111	IE3
	12 15 18 24 32	367 299 263 214 172	0,44 0,47 0,50 0,53 0,57	82 63 52 40 30	8200 8200 8200 8200 8200	0,9 1,7 1,8 2,4 3,5	EV100-3E90S/6B	1,96	46,6	92	IE3
	18 23 28 36 48 56	260 203 182 144 113 107	0,48 0,49 0,53 0,55 0,57 0,63	82 63 52 40 30 26	8200 8200 8200 8200 8044 7697	1,2 2,2 2,3 3,1 4,4 3,8	EV100-3E80M/4D	1,77	43,4	92	IE3
	15 18 24 32 36	274 260 207 163 152	0,44 0,49 0,51 0,54 0,57	62 53 40 30 26,5	7400 7313 6722 6162 5992	0,9 1,0 1,4 2,0 1,7	EV080-3E90S/6B	1,96	25,9	88	IE3

*: IE2 ve IE3 motorlu redüktör fiyatları farklıdır. / Geared motor prices are different for IE2 and IE3 motors. / Preise von Getrieben mit IE2 und IE3 Motoren sind unterschiedlich.




E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç Power Leistung P _g [kW] P _g [HP]	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n ₂ [r.p.m]	Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente M ₂ [Nm]	Çıkış Gücü Output Power Abtriebswelle Leistung P ₂ [kW]	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Güv. Rad. Yük Çıkış Per. O. Loads (Output) Zul. Querkkräfte (Abtrieb) F _{qam} [N]	Servis Faktörü Service Factors Betriebsfaktor f _s	Tipi Type Typ	Anma Akımı Rated Current Nennstrom [A]	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim. Page Maß Seite	Motor Verim Sınıfı Motor Eff. Class Motor Effizienzklasse
0,75 1,0	47	120	0,59	20	5511	2,5	EV080-3E90S/6B	1,96	25,9	88	IE3
	63	94	0,62	15	5044	3,5					
	23	193	0,47	62	6862	1,3	EV080-3E80M/4D	1,77	22,7	88	IE3
	27	182	0,52	53	6587	1,3					
	36	144	0,55	40	6044	1,8					
	48	110	0,56	30	5551	2,6					
	55	102	0,59	26,5	5383	2,2					
	73	80	0,61	20	4938	3,2					
	16	257	0,42	60	7000	0,8	EV075-3E90S/6B	1,96	25,5	84	IE3
	19	240	0,47	50	7000	0,9					
	24	204	0,51	40	7000	1,1					
	32	160	0,53	30	7000	1,5					
	38	142	0,56	25	7000	1,7					
	47	119	0,59	20	7000	2,0					
	63	94	0,62	15	6585	2,6	EV075-3E80M/4D	1,77	22,0	84	IE3
	18	235	0,45	80	7000	0,8					
	24	182	0,46	60	7000	1,1					
	29	167	0,51	50	7000	1,2					
	36	142	0,54	40	7000	1,5					
	48	110	0,56	30	7000	2,0					
	58	96	0,58	25	6904	2,1					
	73	80	0,61	20	6460	2,6					
	97	63	0,63	15	5928	3,3	EV063-3E90S/6B	1,96	21,3	80	IE3
	24	191	0,49	39	4629	0,7					
	33	150	0,51	29	4255	1,1					
	37	144	0,56	25,5	4153	0,9					
	48	117	0,59	19,5	3838	1,2					
	65	89	0,61	14,5	3550	1,8					
	74	82	0,63	12,75	3413	1,5					
	97	63	0,64	9,75	3185	2,1					
	130	49	0,67	7,25	2935	3,1	EV063-3E80M/4D	1,77	18,1	80	IE3
	37	133	0,52	39	4298	0,9					
	50	104	0,55	29	3938	1,4					
	57	97	0,58	25,5	3851	1,2					
	74	80	0,62	19,5	3545	1,5					
	100	61	0,64	14,5	3263	2,3					
	114	55	0,65	12,75	3143	1,9					
	149	42	0,66	9,75	2922	2,7	EV050-3E90S/6B	1,96	19,0	76	IE3
	50	110	0,57	19	2356	0,7					
	65	87	0,59	14,5	2216	1,0					
	79	73	0,60	12	2129	1,1					
	99	61	0,63	9,5	2009	1,2					
	130	48	0,65	7,25	1881	1,7	EV050-3E80M/4D	1,77	15,8	76	IE3
	50	102	0,53	29	2473	0,7					
	58	95	0,58	25	2439	0,7					
	76	75	0,60	19	2266	0,9					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
0,75 1,0	100 121 153 200	59 49 41 32	0,62 0,63 0,65 0,66	14,5 12 9,5 7,25	2117 2024 1903 1773	1,2 1,4 1,5 2,1	EV050-3E80M/4D	1,77	15,8	76	IE3
1,1 1,5	3,4 3,9 5,1 6,9 7,8	1396 1304 1206 917 827	0,50 0,54 0,65 0,66 0,68	420,5 369,75 282,75 210,25 184,88	13000 13000 13000 13000 13000	0,8 0,8 1,0 1,3 1,4	EV125-E063-3E90S/4C	2,46	78,6	106	IE3
	7,5 10 12	868 645 671	0,68 0,70 0,81	193,2 140,07 125,58	13000 13000 13000	1,0 1,6 1,3	EV125-NR21-3E90S/4C	2,46	96,6	112	IE3
	8,8 11 15 18 24	706 574 453 424 337	0,65 0,68 0,72 0,80 0,83	107 83 62 52 40	13000 13000 13000 13000 12396	0,6 1,2 2,1 2,0 2,9	EV125-3E90L/6C	2,75	79,6	96	IE3
	6,7 8,1	920 772	0,64 0,65	217,5 180	8200 8200	0,7 0,8	EV100-E050-3E90S/4C	2,46	52,2	105	IE3
	15 18 24 31 36 47	436 387 316 253 234 186	0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,92	63 52 40 30 26 20	8200 8200 8200 8200 8200 7701	1,1 1,2 1,7 2,3 2,0 2,8	EV100-3E90L/6C	2,75	49,1	92	IE3
	18 23 28 36 48	381 297 267 212 165	0,71 0,72 0,78 0,80 0,84	82 63 52 40 30	8200 8200 8200 8200 7755	0,8 1,5 1,6 2,1 3,0	EV100-3E90S/4C	2,46	48,1	92	IE3
	24 31 35 47 63 71 94	305 241 224 176 139 127 98	0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,94 0,97	40 30 26,5 20 15 13,25 10	6136 5656 5543 5129 4715 4527 4197	1,0 1,4 1,2 1,7 2,4 2,0 2,9	EV080-3E90L/6C	2,75	28,4	88	IE3
	23 27 36 48 55 73 97	284 267 211 162 150 118 91	0,69 0,76 0,80 0,82 0,86 0,90 0,92	62 53 40 30 26,5 20 15	6324 6111 5633 5205 5078 4678 4299	0,9 0,9 1,3 1,8 1,5 2,2 3,0	EV080-3E90S/4C	2,46	27,4	88	IE3



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
1,1 1,5	24 31 38 47 63 94 125	301 237 210 176 138 97 74	0,74 0,78 0,83 0,87 0,91 0,95 0,97	40 30 25 20 15 10 7,5	7000 7000 6965 6562 6080 5439 5012	0,8 1,0 1,1 1,4 1,8 2,4 3,0	EV075-3E90L/6C	2,75	26,7	84	IE3
	24 29 36 48 58 73 97 145	267 245 209 161 141 118 92 64	0,68 0,75 0,79 0,82 0,86 0,89 0,93 0,97	60 50 40 30 25 20 15 10	7000 7000 7000 6759 6443 6056 5588 4969	0,7 0,8 1,0 1,4 1,5 1,8 2,3 3,1	EV075-3E90S/4C	2,46	25,9	84	IE3
	48 65 74 96 130	173 132 120 93 72	0,87 0,89 0,93 0,94 0,98	19,5 14,5 12,75 9,75 7,25	3292 3091 2979 2824 2627	0,8 1,2 1,0 1,4 2,1	EV063-3E90L/6C	2,75	23,8	80	IE3
	50 57 74 100 114 149 200	153 143 117 89 80 62 47	0,80 0,85 0,91 0,93 0,96 0,96 0,99	29 25,5 19,5 14,5 12,75 9,75 7,25	3464 3433 3174 2951 2851 2678 2474	0,9 0,8 1,1 1,6 1,3 1,8 2,6	EV063-3E90S/4C	2,46	22,8	80	IE3
	78 99 130	108 90 70	0,88 0,93 0,95	12 9,5 7,25	1692 1623 1556	0,8 0,8 1,1	EV050-3E90L/6C	2,75	21,5	76	IE3
	100 121 153 200	86 72 60 46	0,90 0,92 0,96 0,97	14,5 12 9,5 7,25	1786 1730 1646 1554	0,8 1,0 1,0 1,4	EV050-3E90S/4C	2,46	20,5	76	IE3
1,5 2,0	6,9 7,8	1255 1132	0,90 0,93	210,25 184,88	13000 13000	0,9 1,0	EV125-E063-3E90L/4D	3,30	86,7	106	IE3
	10 12	883 918	0,95 1,11	140,07 125,58	13000 13000	1,2 0,9	EV125-NR21-3E90L/4D	3,30	98,3	112	IE3
	12 15 18 24 33 37 48	778 608 573 456 331 323 257	0,94 0,98 1,10 1,14 1,14 1,24 1,28	83 62 52 40 29 26 20	13000 13000 12823 11858 10764 10487 9687	0,9 1,6 1,5 2,1 3,2 2,6 3,7	EV125-3E100L/6B	3,50	85,0	96	IE3



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables


E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	Güv. Rad. Yük Çıkış	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
1,5	15	591	0,94	63	8200	0,9	EV100-3E100L/6B	3,50	54,5	92	IE3
2,0	18	520	1,00	52	8200	0,9					
	24	426	1,07	40	8200	1,2					
	32	342	1,14	30	8075	1,7					
	37	316	1,22	26	7832	1,5					
	48	250	1,25	20	7297	2,1					
	64	193	1,28	15	6702	3,0					
	73	169	1,30	13	6431	2,6					
	96	133	1,33	10	5973	3,6					
	23	407	0,98	63	8200	1,1	EV100-3E90L/4D	3,30	49,8	92	IE3
	28	365	1,06	52	8200	1,1					
	36	289	1,09	40	8113	1,6					
	48	226	1,14	30	7424	2,2					
	56	215	1,25	26	7133	1,9					
	72	168	1,27	20	6629	2,6					
	24	409	1,02	40	5456	0,7	EV080-3E100L/6B	3,50	33,8	92	IE3
	32	325	1,08	30	5051	1,0					
	36	301	1,14	26,5	5016	0,9					
	48	238	1,19	20	4665	1,3					
	64	186	1,24	15	4324	1,8					
	72	171	1,29	13,25	4146	1,5					
	96	132	1,32	10	3882	2,1					
	127	100	1,33	7,5	3612	2,6					
	36	289	1,09	40	5163	0,9	EV080-3E90L/4D	3,30	29,1	88	IE3
	48	222	1,12	30	4810	1,3					
	55	206	1,17	26,5	4730	1,1					
	72	162	1,22	20	4381	1,6					
	96	125	1,26	15	4047	2,2					
	109	115	1,31	13,25	3878	1,9					
	145	88	1,34	10	3604	2,7					
	193	66	1,33	7,5	3340	3,8					
	32	321	1,07	30	6397	0,8	EV075-3E100L/6B	3,50	33,4	84	IE3
	38	281	1,13	25	6178	0,8					
	48	236	1,18	20	5865	1,0					
	64	186	1,24	15	5488	1,3					
	96	130	1,30	10	4966	1,8					
	127	99	1,32	7,5	4606	2,2					
	36	286	1,08	40	6502	0,7	EV075-3E90L/4D	3,30	25,5	84	IE3
	48	221	1,11	30	6166	1,0					
	58	193	1,17	25	5914	1,1					
	72	161	1,22	20	5593	1,3					
	96	126	1,27	15	5200	1,7					
	145	88	1,33	10	4662	2,2					
	193	66	1,33	7,5	4309	2,8					
	74	160	1,24	19,5	2749	0,8	EV063-3E90L/4D	3,30	24,5	80	IE3
	100	122	1,27	14,5	2594	1,1					
	113	110	1,30	12,75	2518	1,0					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları **E Series Geared Motors Performance Tables** **E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht**



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Snf.
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-klasse
P _g [kW] P _g [HP]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
1,5 2,0	148	85	1,31	9,75	2399	1,3	EV063-3E90L/4D	3,30	24,5	80	IE3
	199	65	1,36	7,25	2239	1,9					
	152	82	1,30	9,5	1352	0,8	EV050-3E90L/4D	3,30	22,2	76	IE3
	199	64	1,33	7,25	1303	1,1					
2,2 3,0	15	887	1,44	62	12348	1,1	EV125-3E112M/6B	4,95	91,9	96	IE3
	18	835	1,61	52	11835	1,0					
	24	665	1,67	40	11003	1,5					
	33	482	1,67	29	10046	2,2					
	37	472	1,82	26	9843	1,8					
	48	375	1,88	20	9133	2,6					
	66	272	1,88	14,5	8315	3,9					
	17	784	1,43	83	12442	0,8	EV125-3E100L/4C	4,65	86,6	96	IE3
	23	587	1,44	62	11485	1,4					
	28	573	1,67	52	10887	1,3					
	36	440	1,67	40	10145	1,9					
	50	319	1,67	29	9222	2,8					
	56	317	1,85	26	8975	2,3					
	73	248	1,88	20	8319	3,2					
	24	622	1,56	40	7869	0,8	EV100-3E112M/6B	4,95	61,4	92	IE3
	32	499	1,67	30	7190	1,2					
	37	461	1,78	26	7047	1,0					
	48	364	1,83	20	6634	1,4					
	64	281	1,88	15	6133	2,1					
	74	247	1,91	13	5903	1,8					
	96	194	1,95	10	5529	2,5	EV100-3E100L/4C	4,65	56,1	92	IE3
	128	148	1,98	7,5	5117	3,6					
	28	534	1,56	52	7935	0,8					
	36	423	1,61	40	7449	1,1					
	48	330	1,67	30	6845	1,5					
	56	315	1,84	26	6606	1,3					
	73	245	1,86	20	6191	1,8	EV080-3E112M/6B	4,95	40,7	88	IE3
	97	186	1,88	15	5717	2,6					
	112	165	1,93	13	5477	2,3					
	145	129	1,95	10	5104	3,1					
	193	97	1,97	7,5	4706	4,5					
	48	348	1,75	20	3896	0,9	EV080-3E100L/4C	4,65	35,4	88	IE3
	64	271	1,82	15	3666	1,2					
	72	249	1,89	13,25	3511	1,0					
	96	193	1,94	10	3349	1,5					
	128	145	1,95	7,5	3171	2,1					
	48	324	1,64	30	4119	0,9	EV080-3E100L/4C	4,65	35,4	88	IE3
	55	300	1,72	26,5	4119	0,8					
	73	236	1,79	20	3860	1,1					
	97	182	1,85	15	3605	1,5					
	109	168	1,93	13,25	3451	1,3					
	145	129	1,96	10	3251	1,8					
	193	97	1,96	7,5	3049	2,6					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	IE3 Çıkış Devri	IE3 Çıkış Momenti	IE3 Çıkış Gücü	Çevrim Oranı	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış	IE3 Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Motor Verim Sınıfı
Power	Output Speeds	Output Torque	Output Power	Ratio	Per.O. Loads (Output)	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page	Motor Eff. Class
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Abtriebswelle Leistung	Übersetzung	Zul.Querkräfte (Abtrieb)	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maß Seite	Motor Effizienz-kategorie
P _g [kW]	n ₂ [r.p.m]	M ₂ [Nm]	P2 [kW]	i	F _{qam} [N]	f _s		[A]	[kg]		
2,2	48	345	1,73	20	4676	0,7	EV075-3E112M/6B	4,95	36,7	84	IE3
3,0	64	271	1,82	15	4482	0,9					
	96	191	1,92	10	4153	1,2					
	128	145	1,94	7,5	3923	1,5					
	48	323	1,63	30	5125	0,7	EV075-3E100L/4C	4,65	34,1	84	IE3
	58	282	1,72	25	4987	0,7					
	73	235	1,79	20	4781	0,9					
	97	183	1,86	15	4518	1,1					
	145	128	1,95	10	4123	1,5					
	193	97	1,96	7,5	3854	1,9					
3,0	24	898	2,28	40	10053	1,1	EV125-3E132S/6B	6,55	113,7	96	IE3
4,0	33	651	2,28	29	9251	1,6					
	37	636	2,49	26	9131	1,3					
	49	506	2,57	20	8522	1,9					
	67	367	2,57	14,5	7806	2,8					
	75	340	2,65	13	7576	2,3					
	97	266	2,70	10	7081	3,3					
	23	801	1,96	62	10664	1,0	EV125-3E100L/4D	6,26	88,8	96	IE3
	28	781	2,28	52	10132	0,9					
	36	601	2,28	40	9517	1,4					
	50	435	2,28	29	8696	2,1					
	56	433	2,53	26	8498	1,7					
	73	338	2,57	20	7918	2,4					
	100	245	2,57	14,5	7213	3,5					
	112	228	2,67	13	6983	2,9					
	145	177	2,69	10	6499	4,1					
	36	577	2,19	40	6689	0,8	EV100-3E100L/4D	6,26	58,3	92	IE3
	48	450	2,28	30	6184	1,1					
	56	429	2,50	26	6003	1,0					
	73	334	2,54	20	5690	1,3					
	97	254	2,57	15	5295	1,9					
	112	225	2,63	13	5084	1,7					
	145	175	2,66	10	4776	2,3					
	193	133	2,69	7,5	4432	3,3					
	73	322	2,44	20	3264	0,8	EV080-3E100L/4D	6,26	37,6	88	IE3
	97	249	2,52	15	3101	1,1					
	109	229	2,63	13,25	2963	0,9					
	145	176	2,68	10	2847	1,3					
	193	132	2,67	7,5	2717	1,9					
	97	250	2,53	15	3738	0,8	EV075-3E100L/4D	6,26	36,4	84	IE3
	145	175	2,65	10	3506	1,1					
	193	132	2,67	7,5	3333	1,4					
4,0	24	1197	3,04	40	8878	0,8	EV125-3E132M/6C	8,52	114,6	96	IE3
5,5	33	868	3,04	29	8269	1,2					
	37	848	3,31	26	8254	1,0					



E Serisi Motorlu Güç Devir Sayfaları

E Series Geared Motors Performance Tables

E Serien Getriebemotoren Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	IE3 Çıkış Devri Output Speeds Leistung P _g [kW] P _g [HP]	IE3 Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehzahlen n ₂ [r.p.m]	IE3 Çıkış Gücü Output Power Abtriebswelle Drehmomente M ₂ [Nm] P ₂ [kW]	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	IE3 Güv. Rad. Yük Çıkış Per.O. Loads (Output) Zul.Querkräfte (Abtrieb) F _{qam} [N]	IE3 Servis Faktörü Service Factors Betriebsfaktor f _s	Tipi Type Typ	Anma Akımı Rated Current Nennstrom [A]	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim. Page Maß Seite	Motor Verim Snf. Motor Eff. Class Motor Effizienz- klasse
4,0 5,5	49	674	3,42	20	7771	1,4	EV125-3E132M/6C	8,52	114,6	96	IE3
	67	489	3,43	14,5	7181	2,1					
	75	453	3,54	13	6990	1,7					
	97	354	3,60	10	6590	2,5					
	134	260	3,65	7,25	6043	3,6					
	28	1034	3,04	52	9185	0,7	EV125-3E112M/4D	8,05	93,6	96	IE3
	37	795	3,04	40	8725	1,0					
	50	577	3,04	29	8033	1,5					
	56	573	3,37	26	7894	1,3					
	73	448	3,42	20	7408	1,8					
	101	325	3,43	14,5	6787	2,7					
	112	302	3,55	13	6581	2,2					
	146	234	3,58	10	6164	3,1					
	201	176	3,72	7,25	5594	4,5					
	49	597	3,04	30	5360	0,8	EV100-3E112M/4D	8,05	67,8	92	IE3
	56	568	3,34	26	5251	0,7					
	73	443	3,38	20	5063	1,0					
	97	336	3,42	15	4767	1,4					
	112	298	3,50	13	4591	1,3					
	146	232	3,55	10	4363	1,7					
	195	176	3,58	7,5	4087	2,5	EV080-3E112M/4D	8,05	47,1	88	IE3
	97	329	3,36	15	2476	0,8					
	110	304	3,51	13,25	2358	0,7					
	146	234	3,57	10	2345	1,0					
	195	174	3,56	7,5	2304	1,4	EV075-3E112M/4D	8,05	45,6	84	IE3
	97	332	3,39	15	2757	0,6					
	146	231	3,54	10	2741	0,8					
	195	174	3,56	7,5	2688	1,1	EV125-3E132S/4C	10,65	117,6	96	IE3
5,5 7,5	37	1090	4,18	40	7554	0,7					
	51	790	4,18	29	7055	1,1					
	56	785	4,63	26	7005	0,9					
	73	613	4,71	20	6659	1,3					
	101	445	4,71	14,5	6165	1,9					
	113	414	4,89	13	5994	1,6					
	147	321	4,93	10	5677	2,2					
	202	242	5,11	7,25	5177	3,3					
7,5 10	73	836	6,42	20	5664	0,9	EV125-3E132M/4D	14,40	121,7	96	IE3
	101	607	6,42	14,5	5336	1,4					
	113	565	6,66	13	5213	1,2					
	147	438	6,72	10	5028	1,6					
	202	330	6,97	7,25	4622	2,4					